



## Skarv förstärkt stege RF

E-nr 1116315 — MP-nr 6023-33

Används vid skarvning av kapad förstärkt kabelstege. Borra ett 8 mm hål i sidoprofilerna och skruva fast skarven med de medföljande skruvarna.

## Produktdetaljer

E-NR

**1116315**

VIKT KG

**0.27**

MP-NR

**6023-33**

YTBEHANDLING

**Rostfri 304**

EAN

**7394333453040**

MAX MILJÖKLASS

**C5-I**

DIMENSIONER (LXBXH)

**100x160x15**

